


## Adaptador Macho JIC-Macho MB Orientable 90° (1J09-OG)



CODIGO	DESCRIPCION	E	F	F	A	B	S1	S2
ADP1J09G0404N	Codo 90 04MJ-04MB	7/16"X20	7/16"X20	O904	24,5	27,2	11	17
ADP1J09G0505N	Codo 90 05MJ-05MB	1/2"X20	1/2"X20	O905	26,6	29	14	17
ADP1J09G0604N	Codo 90 06MJ-04MB	9/16"X18	7/16"X20	O904	26,9	30	14	17
ADP1J09G0606N	Codo 90 06MJ-06MB	9/16"X18	9/16"X18	O906	26,9	31,8	14	19
ADP1J09G0608N	Codo 90 06MJ-08MB	9/16"X18	3/4"X16	O908	30	36,8	19	24
ADP1J09G0804N	Codo 90 08MJ-04MB	3/4"X16	7/16"X20	O904	32	33	19	17
ADP1J09G0806N	code 90 08MJ-06MB	3/4"X16	9/16"X18	O906	33	33,5	19	19
ADP1J09G0808N	Codo 90 08MJ-08MB	3/4"X16	3/4"X16	O908	33	36,8	19	24
ADP1J09G0810N	Codo 90 08MJ-10MB	3/4"X16	7/8"X14	O910	34,8	44	22	27
ADP1J09G0812N	Codo 90 08MJ-12MB	3/4"X16	1.1/16"X12	O912	37,9	51	27	32
ADP1J09G1010N	Codo 90 10MJ-10MB	7/8"X14	7/8"X14	O910	37,8	44	22	27
ADP1J09G1212N	Codo 90 12MJ-12MB	1.1/16"X12	1.1/16"X12	O912	44,2	51	27	32
ADP1J09G1216N	Codo 90 12MJ-16MB	1.1/16"X12	1.5/16"X12	O916	47,8	54,5	33	41
ADP1J09G1612N	Codo 90 16MJ-12MB	1.5/16"X12	1.1/16"X12	O912	48,8	54,5	33	32
ADP1J09G1616N	Codo 90 16MJ-16MB	1.5/16"X12	1.5/16"X12	O916	48,8	54,5	33	41
ADP1J09G1620N	Codo 90 16MJ-20MB	1.5/16"X12	1.5/8"X12	O920	53,8	59	41	50
ADP1J09G2020N	Codo 90 20MJ-20MB	1.5/8"X12	1.5/8"X12	O920	55,3	59	41	50
ADP1J09G2024N	Codo 90 20MJ-24MB	1.5/8"X12	1.7/8"X12	O924	59,4	63	48	55
ADP1J09G2424N	Codo 90 24MJ-24MB	1.7/8"X12	1.7/8"X12	O924	62,5	63	48	55
ADP1J09G3232N	Codo 90 32MJ-32MB	2.1/2"x12	2.1/2"x12	O932	80	76	63	70

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.