




Adaptador Macho FOR-Macho BSP (1FG)



CODIGO	DESCRIPCION	E	F	E	F	A	B	L	S1
ADP1FG0402N	Adaptador 04MFOR-02MBSP	9/16"x18	G1/8"x28	O011	O011	10	9,5	27,5	17
ADP1FG0404N	Adaptador 04MFOR-04MBSP	9/16"X18	G1/4"X19	O011	O111	10	10	29	19
ADP1FG0406N	Adaptador 04MFOR-06MBSP	9/16"X18	G3/8"X19	O011	O113	10	11,5	31	22
ADP1FG0604N	Adaptador 06MFOR-04MBSP	11/16"X16	G1/4"X19	O012	O111	11,2	10	31	19
ADP1FG0606N	Adaptador 06MFOR-06MBSP	11/16"X16	G3/8"X19	O012	O113	11,2	11,5	32,5	22
ADP1FG0608N	Adaptador 06MFOR-08MBSP	11/16"X16	G1/2"X14	O012	O115	11,2	14	36,5	27
ADP1FG0806N	Adaptador 08MFOR-06MBSP	13/16"X16	G3/8"X19	O014	O113	13	11,5	34,3	22
ADP1FG0808N	Adaptador 08MFOR-08MBSP	13/16"X16	G1/2"X14	O014	O115	13	14	38,5	27
ADP1FG0812N	Adaptador 08MFOR-12MBSP	13/16"X16	G3/4"X14	O014	O119	13	15,5	42	32
ADP1FG1008N	Adaptador 10MFOR-08MBSP	1"x14	G1/2"x14	O016	O115	15,5	14	41	27
ADP1FG1012N	Adaptador 10MFOR-12MBSP	1"X14	G3/4"X14	O016	O119	15,5	15,5	44	32
ADP1FG1208N	Adaptador 12MFOR-08MBSP	1.3/16"X12	G1/2"X14	O018	O115	17	14	44	32
ADP1FG1212N	Adaptador 12MFOR-12MBSP	1.3/16"x12	G3/4"x14	O018	O119	17	15,5	45,6	32
ADP1FG1216N	Adaptador 12MFOR-16MBSP	1.3/16"X12	G1"X11	O018	O217	17	18	48	41
ADP1FG1612N	Adaptador 16MFOR-12MBSP	1.7/16"X12	G3/4"x14	O021	O119	17,5	15,5	48	38
ADP1FG1616N	Adaptador 16MFOR-16MBSP	1.7/16"X12	G1"X11	O021	O217	17,5	18	49,5	41
ADP1FG2016N	Adaptador 20MFOR-16MBSP	1.11/16"X12	G1"X11	O025	O217	17,5	18	51,5	46
ADP1FG2020N	Adaptador 20MFOR-20MBSP	1.11/16"X12	G1.1/4"X11	O025	O222	17,5	20	55,5	50
ADP1FG2424N	Adaptador 24MFOR-24MBSP	2"x12	G1.1/2"x11	O029	O224	17,5	21,5	57	55

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.